

Advisor CD 95/150**Controlepaneel**

- Bediening via remote bediendelen met LCD-display in de Nederlandse taal
- Controlepaneel met standaard 16 zones, uitbreidbaar tot 148 zones
- 50 programmeerbare uitgangen, uitbreidbaar tot 148 middels CD 97Sin en IDR 32
- Zones vrij te programmeren als: Inbraak, Overval, Sabotage, Brand, In/Uitloop, etc.
- Drie manieren om uit te breiden :
 - Insteekkaart = 8 zones
 - Remote bediendeel = 4 zones
 - Remote uitbreiding = 8 zones
- Maximum 16 "remotes", aan te sluiten middels een 4-aderig bussysteem
- 100 codes van 4 tot 6 cijfers
- Geheugen voor 1000 gebeurtenissen, met tijd en datum
- Printeraansluiting
- Mogelijkheid tot opsplitsen in 8 systemen
- Geheugenkaart voor opslaan/opvragen paneelgegevens
- Tijdsklokmogelijkheden - met 20 afzonderlijke tijdsinstellingen
- Upload/Download mogelijkheid
- Elke zone programmeerbaar voor detectie van zowel alarm als sabotage
- Programmeerbare gebeurtenissen en actielijsten
- Mogelijkheid om ingangen te koppelen aan uitgangen



→ Vrij te programmeren zones

Alle zones zijn vrij te programmeren voor één van de volgende functies: Inbraak, Sabotage, Overval, Brand, In/Uitloop, Sleutelschakelaar, enz.

Elk bediendeel (CD 3048/3049) heeft 1 programmeerbare uitgang en elke remote uitbreiding heeft 2 programmeerbare uitgangen. Deze uitgangen zijn van het type "open collector" en kunnen individueel worden geprogrammeerd als: interne sirene, schakelaar, buitenverlichting, digitale kiezer, geheugenfunctie detectors, enz.

→ Buitenverlichting

Passief infrarood detectors voor automatische buitenverlichting kunnen worden aangesloten op iedere zone-ingang via de CP 4005 interface.

→ Nederlandse omschrijving

Een Nederlandse omschrijving voor iedere zone en gebruiker kan in het paneel worden geprogrammeerd.

→ CD 150

De Advisor CD 150 heeft dezelfde functionaliteit als de CD 95, maar biedt een aantal voordelen bij montage door de grotere behuizing van 475 x 460 x 160 mm (L x H x D) die plaats biedt aan een accu van 25 Ah en diverse accessoires.

De Advisor CD 95/150 zijn uitbreidbare centrales van 16 tot max. 148 zones. Totaal 16 "remotes", waarvan max. 8 bediendelen, kunnen worden aangesloten.

→ Echte systeemsplitsing

De Advisor 95 kan worden geprogrammeerd om te functioneren als 8 onafhankelijke alarmsystemen en 5 gemeenschappelijke gebieden. Elk systeem kan worden uitgerust met afzonderlijke bediendelen en gebruikerscodes. De alarmzones kunnen worden toegewezen aan een specifiek systeem (kantoren, winkels, enz.) of kunnen gemeenschappelijk zijn voor alle systemen (entree, receptieruimten, kantines enz.).

→ Klok

Het paneel is uitgerust met tijndelingsmogelijkheden. Er zijn 20 7-dagen-timers en 31 uitzonderingsschema's voor vakanties. Ze kunnen individueel of samen worden gebruikt voor de volgende functies:

- Automatisch in/uitschakelen van het systeem
- Herinnering voor inschakeling op vaste tijdstippen
- In-/uitschakelen, alleen melden aan meldkamer indien buiten routinetijden
- Tijdscontrole van uitgangen
- Verbod of toelating voor het gebruik van gebruikerscode binnen bepaalde periodes (toegangscontrole)

Er is een programmeerbare mogelijkheid aanwezig die een automatische waarschuwing vooraf geeft voordat het systeem inschakelt.

De **Advisor CD 95** beschikt standaard over 16 programmeerbare zones en is uitbreidbaar tot een maximum van 148 zones door gebruik te maken van een insteekkaart (8 zones), remote bediendelen (4 zones) of remote uitbreidingen (8 zones). Op het paneel kunnen maximaal 16 remotes (bediendelen (max. 8) of uitbreidingen) worden aangesloten. Deze uitbreidingen op afstand kunnen worden geplaatst op elke willekeurige lokatie in het systeem en worden door middel van een 4-aderige kabel met het controlepaneel verbonden.

CD 95/150

→ Technische gegevens

Aansluitspanning	Primair 220/240 V ac Secundair 17-18 Vac/ 50 VA
Systeemvoeding	13,7 V dc/1,8 A
Noodstroomvoorziening	CD 9501 met kiezer : Max. 7,2 Ah/12 V, loodaccu CD 9501 : Max. 16 Ah/12 V, loodaccu CD 15001 : Max. 25 Ah/12 V, loodaccu
Zones	16 vrij programmeerbare zones 4 zones op remote bediendeel 1 sabotage-zone 1 ingang communicatiestoring (Zones hebben eindlusweerstand van 4K7 ± 2 %)
Uitgangen	
Centrale	1 buitensirene; 800 - 1000 mA 1 binnensirene; 800 - 1000 mA 8 programmeerbare uitgangen; 100 mA
Remote bediendeel	1 programmeerbare uitgang; 40 mA
Remote uitbreiding met 8 zones	2 programmeerbare uitgangen; 40 mA
Printeruitgang	Serieel RS 232
Afmetingen	
CD 9501	315 x 385 x 88 mm (L x H x D); 1,25 mm plaatstaal
CD 15001	475 x 460 x 160 mm (L x H x D); 1,25 mm plaatstaal
Remote uitbreiding	175 x 125 x 35 mm (L x H x D); 3 mm polycarbonaat
Bediendeel	160 x 120 x 35 mm (L x H x D); 3 mm ABS
Gewicht	CD 9501 : 5 kg CD 15001 : 10,5 kg
Kleur	Beige

→ Bestelnummers

CD 9501*	Controlepaneel met 16 zones met eindweerstand
CD 15001*	Als CD 9501, in grote kast
CD 3008/3009*	LCD remote bediendeel (geen zones)
CD 3048/3049*	LCD remote bediendeel (4-draadsaansluiting), 4 zones/2 uitgangen
CD 3008-Prox	LCD bedienpaneel met proximity bediening; incl. 2 proximity sleutelhangers
CD-Prox key	Proximity sleutelhanger voor CD 3008-Prox
CD-Prox key 5	Als CD-Prox key; echter set van 5 gelijke
CD 9031*	Remote uitbreiding (RLE) (4-draadsaansluiting), 8 zones/2uitgangen
CP 4003	Insteekkaart met 8 zone-uitbreidingen
CD 9006	Geheugenkaart
CD 9005	Insteekkaart met 8 uitgangen
CD 9007	Printerkabel
CP 4005	Nitewatch stuurprint
CP 2005	Lichtschakel relais 1000 W/240 V ac
RD 6201*	"Plug-in" telefoonkiezer
RD 6201-ISDN	ISDN modem/kiezer
CD 97sin	Synoptische driver print voor CD 72/95/150
IDR 32	Basisprint voor max 32 stuks CD 97sin

* Voor België, gelieve "S1" aan code toe te voegen.

Aritech Nederland

Postbus 10350
6000 GJ Weert
Tel. (0495) 579579
Fax(0495) 579500

Aritech Capelle a/d IJssel

Rivium Oostlaan 43
2909 LL Capelle a/d IJssel
Tel. (010) 4472155
Fax (010) 4472063

Aritech Belgium

Excelsiorlaan 45
B-1930 Zaventem
Tel. 02-715.89.30
Fax 02-725.20.81

Interlogix Europe & Africa

Headquarters
Excelsiorlaan 28
B-1930 Zaventem
Tel. 02-725.11.20
Fax 02-721.40.47

Verkoopkantoren : Baltische Staten, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Europa, Polen, Portugal, Slovakije, Spanje, Tsjechië, Zuid-Afrika, Zweden.

LFCD95 01 Rev. 3 0401/NL

CE Technische wijzigingen voorbehouden.
Aritech is een merknaam van Interlogix BV.